

SHANY

SHANY NVR 随机专业版

SNR-PC36PRO

- 支援操作系统:XP Pro, Win7 Pro, Server2003&2008
- 支援64位元操作系统:Win7 Pro, Server2003&2008
- 支援Dual Stream/双码流架构(即时显示与录影串流各为不同串流)
- 支援 1.0/1.3/2.0/3.0 百万像素摄像机与快速球摄像机
- 多种分割画面 1, 4, 9, 16, 25, 36 路分割
- 支援 2 或 3 个萤幕输出 (高画质影像1080P)
- 多层次 e-Map 电子地图,远端PTZ控制介面
- 支援多国语言介面(繁/简/英/日)



产品规格

		随机专业版 Free Bundle 36Ch SNR-PC36PRO
产品功能		
功能概述		
产品定位		随机免费36路
支援H.264/MPEG4/MJPEG格式		有
影像串流(Dual Stream)		有
远端PTZ控制介面		有
排程录影		有
事前录影(Pre-recording)		无
事后录影(Post-recording)		1~180 秒 / Up to 4 ch
录影档案输出格式		AVI
电子地图(eMap)		无限制
Monitor-Live view, Map View		有
Motion detection / 动态侦测位移		有
IE软体远端管理		支援
可管理使用者人数		99组使用者帐号
警报事件		Event Logs, Buzzer
事件报告(Event(alm,event,alert...) Report)		有
支援各种事件输出		有
最大支援摄影机路数		36
多显示输出 (Multi-View)		有 / 支援 2个视窗显示输出
显示硬碟容量及预估可录影时间		有
支援作业系统		
Windows XP Professional(32bit)		有
Windows 7 Professional(32bit , 64bit)		有
Windows Server 2003/2008(32bit , 64bit)		有
Device/Camera Setup		
摄影机自动搜寻介面		有
回放与搜寻		
日期时间搜寻(Date/Time Search)		有
多影同步回放		4 路
Speed control		1、2、4、8、16、1/2、1/4、1/8、1/16、 Frame by Frame
录影回放/倒带功能(Rewind)		有
Playback / snapshot快照		有
支援语言介面		
英文		有
中文(繁体)		有
中文(简体)		有
日文		有
建议配备等级		
CPU		Intel Core i3 版本以上
RAM		4GB 以上
VGA		ATI HD4500 Series 或更高阶版
OS		XP Pro, Win7 Pro或更高版本

*Specifications are unfixed and do not apply to customized projects. 120301